

# Table of Contents

<b>Kohad</b> .....	3
Väljad koha kaardil .....	4



# Kohad

Kohad luuakse juhul kui kasutatakse kassaarveid ja võetakse vastu sularaha. Koht tuleb luua iga nõ sularahasahkli jaoks. Ehk koha järgi loetakse sularaha. Nt kui kassaalal on 2 arvutit ja müüjat, aga sularaha hoitakse ühes sahtlis, siis need võivad olla üks koht ehk mõlemad müüjad logivad sisse samasse kohta. Kui sahtleid on kaks, siis on need erinevad kohad.

Koha seadistused rakenduvad peale sisselogimist ning nõ kirjutavad üle süsteemiseadistused või kasutajale määratud seadistused.

Kui kasutajale on määratud rohkem kui üks koht, siis kuvatakse kasutajale peale sisselogimist koha valimise aken. Kasutaja valib selle koha, milles ta tööle asub.

The screenshot shows the 'Directo Kassa OÜ' interface with a top navigation bar containing 'Directo Helpdesk', 'Wiki', and the phone number '671 8578'. Below the navigation bar, there are four panels representing different cash register configurations:

- Pood1 kassa 1**: Address: POOD1, Ladu: POOD1, Objekt: POOD1, Seeria: DOK, Hinnavalem: (empty). The panel has a blue border and contains a box with 'POOD 1' and 'Kassa1'.
- Pood1 kassa 2**: Address: POOD1, Ladu: POOD1, Objekt: POOD1, Seeria: DOK, Hinnavalem: (empty). The panel has a blue border and contains a box with 'POOD 1' and 'Kassa2'.
- Pood2 kassa 1**: Address: POOD2, Ladu: POOD2, Objekt: POOD2, Seeria: DOK, Hinnavalem: (empty). The panel has a green border and contains a box with 'POOD2' and 'Kassa1'.
- Oma**: Address: (empty), Ladu: (empty), Objekt: (empty), Seeria: (empty), Hinnavalem: (empty). The panel has a grey border and contains an icon of a computer monitor and keyboard.

Asukoht Seadistused → Üldine → **Kohad**

Üldine > Kohad > POOD1\_1

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata Vaata muudatuste logi

### Pood1 kassa 1

KOOD	<input type="text" value="POOD1_1"/>
NIMI	<input type="text" value="Pood1 kassa 1"/>
AADDRESS	<input type="text"/>
IP	<input type="text" value="POOD1_1"/>
MEIL	<input type="text" value="pood1@directo.ee"/>
JÄRJEKORD	<input type="text" value="0"/>
KASSA KONTO	<input type="text" value="111101"/> »
KASSAARVE PROJEKT	<input type="text"/> »
TINGIMUS	<input type="text" value="S"/> »
KAARDIMAKSE TINGIMUS	<input type="text" value="K"/> »
TASUMISVIIS	<input type="text" value="S"/> »
LUBATUD TASUMISTINGIMUSED (ÜLEKANNE)	<input type="text"/>
SEERIA	<input type="text" value="DOK"/> »
OBJEKT	<input type="text" value="POOD1"/> »
LADU	<input type="text" value="POOD1"/> »
HINNAVALEM	<input type="text"/> »
KASSAARVE KIIRVALIKU ARTIKLID	<input type="text" value="1000,1001"/>

**POOD 1**  
**Kassa1**

## Väljad koha kaardil

- **Järjekord** - järjekord kohtade valikus, mis kuvatakse kasutajale sisse logimisel
- **Kassasse jääv sularaha** - Kassa päeva lõpetamise mooduli vaikimisi sularaha jääk
- **Uue kliendi klass** - kohta sisseloginuna klienti luues vaikimisi kliendiklass. Seda ka juhul kui on seadistatud [Kohustuslikud väljad](#).
- **Arve kinnitamisel pannakse kinnitamise aeg** - arve kinnitamisel muudetakse aeg väli samaks kinnitamise hetkeajaga. See säte võimaldab koha põhiselt juhtida, kas arve kinnitamisel aega muudetakse või mitte. Olles arve administreerimise režiimis, siis aega ei muudeta.
  - Kui säte on **tühi/valimata** - tavalisel arvel aega ei muutu kinnitamisel hetkeaega. Kassaarvel muutub juhul, kui on sisse lülitatud süsteemiseadistus **Kassaarve kinnitamisel pannakse kinnitamise aeg**
  - Kui säte on **Jah** - selle koha arve saab kinnitamisel hetkeaja.
  - Kui säte on **Ei** - kinnitamisel aega ei muudeta.

	Süsteemiseadistus: Kassaarve kinnitamisel pannakse kinnitamise aeg			
	Säte=Jah		Säte=Ei	
Koha seadistus: Arve kinnitamisel pannakse kinnitamise aeg	Tava	Adm.režiimis	Tava	Adm.režiimis
Säte=valimata ehk tühi	Aeg ei muutu/ Kassaarvel muutub	Aeg ei muutu	Aeg ei muutu	Aeg ei muutu
Säte=Jah	Aeg muutub	Aeg ei muutu	Aeg muutub	Aeg ei muutu
Säte=Ei	Aeg ei muutu	Aeg ei muutu	Aeg ei muutu	Aeg ei muutu

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/et/arvutid>

Last update: **2026/02/05 18:01**

